

# Manual de Utilizare pentru Artfone G6



## Specificații

- Rețea: 2G 850/900/1800/1900MHz; 3G WCDMA:850/900/1900/2100MHz; 4G
- Dimensiuni: 115 x 55 x 19.9mm, 148gr
- Display dublu: 2.4" + 1.8"
- Memorie: 64MB
- O cartelă SIM
- Bluetooth
- Radio FM, MP3/MP4 Player
- Cameră de 0.2 MP
- Lanternă
- Acumulator de 1000mAh (BL-5C)
- Timp standby: aproximativ 170 de ore
- Timp convorbire telefonică: aproximativ 250 de minute
- Capacitate maximă card microSD: 32GB

Limbi pre-instalate: engleză, daneză, norvegiană, suedeză, suedeză (finlandeză)



- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Tastă Confirmare/Meniu         | 9. Tastă * pentru Wireless FM/leșire        |
| 2. Cameră                         | 10. Tastă # pentru Mod<br>Întâlnire/General |
| 3. Tastă leșire/Agendă telefonică | 11. Ajustare volum                          |
| 4. Preluare sau inițiere apel     | 12. Tastă lanternă                          |
| 5. Tastă navigare                 | 13. Tastă secundară Preluare Apel           |
| 6. Încheiere Apel/Pornire/Oprire  | 14. Tastă Radio FM dedicat                  |
| 7. Apelare rapidă                 | 15. Tastă secundară Încheiere Apel          |
| 8. Tastă SMS                      |   |

## Cum se utilizează telefonul

Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de 2-3 secunde, și telefonul va porni. Pentru a opri telefonul, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de 2-3 secunde în timp ce telefonul este pornit.

Pentru funcția SOS, accesați Setări și setați starea SOS pe On sau Off. Este foarte important să setați nu mai mult de 5 numere de telefon. Când utilizatorul apasă butonul SOS, telefonul va forma automat numerele stabilite unul câte unul.

Pentru a dezactiva sau modifica tonul de apel, tonul mesajului, volumul: accesați Setări -> Profiluri -> General -> Personalizare.

## Descriere pictograme



- Semnal actual



- Mesaj necitit



- Mod general



- Căști conectate



- Alarmă setată



- Bluetooth activat



- Stare baterie